



Novak Smart Tray – Uživatelský manuál

1. V Evropě používejte přiložený adaptér na 230V. Pokud je přiložen adaptér s přepínatelným výstupním napětím, přepněte jej na 12V. Je-li volitelná polarita výstupního konektoru, zvolte (+) uvnitř. Zasuňte konektor přiloženého adaptéru do Smart Tray adaptéru. Vstupní konektor je na pravé straně.
2. Jestliže má Smart Tray napájení z jiného než přiloženého zdroje, používejte vstupní napětí 12-15V. Použijte přiložený konektor a připojte (+) na bílý kabel a na druhý kabel (-).
3. Po připojení správného vstupního napětí, se na displeji zobrazí dvojčíferné číslo. Toto číslo indikuje aktuálně nastavené vypínací napětí. Jestli chcete změnit toto napětí, držte tlačítko na pravé straně Smart Tray. Hodnota napětí se začne měnit. uvolněte tlačítko, když na displeji uvidíte hodnotu napětí, kterou potřebujete. Požadovaná hodnota napětí se uloží do paměti.
4. Opatrně vložte baterie do držáku Smart Tray. Dejte pozor na polaritu článků a pozici kontaktů, které spojují články. Kontakty jsou nakreslené pod a nad kontakty.
5. Ujistěte se, že je dobrý kontakt mezi bateriemi a kontaktem Smart Tray. Jestli není, jemně zatlačte na kontakty Smart Tray a upravte pozici článků.
6. Pro začátek vybíjení stiskněte tlačítko. Ozve se zvukový signál pro potvrzení a rozsvítí se modrá LED dioda u každého článku, který se vybíjí. Když bude článek vybitý, dioda zhasne. Když zhasnou všechny diody, baterie jsou vybité. Zazní krátké zvukové znamení. Vybíjení se dá zastavit i předčasně, a to zmáčknutím tlačítka.

Volitelné – zkratování baterií (Dead-Short mód)

Upozornění: Novak Electronics Inc. nedoporučuje používat tuto proceduru, protože značně poškozuje baterie. Novak Electronics Inc. nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené touto procedurou.

A. Začněte bez připojených baterií a odpojeného napájecího napětí.

B. Zmáčkněte a držte tlačítko, současně připojte vstupní napětí. Když se Smart Tray nastartuje uvolněte tlačítko. Na displeji se zobrazí „dS“, indikující mód skartování baterií (Dead-Short mód)

C. Vložte baterie do Smart Tray, stejně jako v bodě 4 a 5 výše.

D. Smart Tray začne vybíjet baterie až do napětí 0,1V na článek. Když napětí článků klesne na toto napětí, LED diody u každého článku budou několik sekund blikat. Ještě nechejte baterie v Smart Tray po dobu nejlépe 15-30 minut.

E. Když odpojíte a znovu připojíte vstupní napětí, Smart Tray se nastartuje v normálním módu. Pro opakovaný mód zkratování opakujte body A a B.

Záruka a servis

Záruka na všechny výrobky Novak Electronics Inc. splňuje všechny požadavky kladené zákonem České republiky a Slovenské republiky. Záruční i pozáruční opravy vyřizuje lokální distributor pro ČR a SR:

Ladislav Skokan
Ve vilkách 387
Horoměřice
252 62
Email: info@teamnovak.cz

Další informace: <http://www.teamnovak.cz>

V případě jakýchkoli nejasností s překladem do češtiny viz přiložený anglický originál.
Pro nejnovější a referenční manuály viz <http://www.teamnovak.com>.